DM－1

DM－2

DM－3

デジタルテスター DM−1／デジタルテスター DM−2／デジタルテスター DM−3

見やすい大型表示。ホールド機能。

動作原理	二重積分方式
表示	3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切換	マニュアルレンジ
オーバー表示	"1"、又は"−1"(DM−1)"OL"(DM−2、DM−3)
極性表示	自動切替、"−"のみ表示
サンプリング	3回／秒
使用温湿度	0～40℃、75% RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−20～60℃、80% RH以下(但し、結露のないこと)
電源	006P(9V)電池×1個
寸法・重量	W76×H150×D38、約215g

電気的性能　DM−1

DCV	レンジ：200mV、2V、200V、600V 分解能：0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V 確度：±(0.5% rdg+2dgt)／200mV～200V ：±(0.8% rdg+2dgt)／600V
ACV	レンジ：200V、600V 分解能：0.1V、1V 確度：±(1.2% rdg+10dgt)
Ω	レンジ：200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、20MΩ 分解能：0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、 ：0.1KΩ、0.01MΩ 確度：±(0.8% rdg+4dgt)／200Ω ：±(0.8% rdg+2dgt)／2KΩ～200KΩ ：±(3.0% rdg+3dgt)／20MKΩ

電気的性能　DM−3

DCV	レンジ：6V、60V、600V、1000V 分解能：1mV、10mV、0.1V、1V 確度：±(0.8% rdg+4dgt)
ACV	レンジ：6V、60V、600V、750V 分解能：1mV、10mV、0.1V、1V 確度：±(1.0% rdg+5dgt)／50～60Hz
DCA	レンジ：600μA、600μA、60mA、6A、10A 分解能：1μA、1μA、0.01mA、0.1mA、0.001A、0.01A 確度：±(1.2% rdg+5dgt)／600μA～600mA ：±(1.5% rdg+5dgt)／6A～10A
ACA	レンジ：600μA、6000μA、60mA、600mA、6A、10A 分解能：0.1μA、1μA、0.01mA、0.1mA、0.01A、0.01A 確度：±(1.5% rdg+5dgt)／600μA～600mA(50～60Hz) 分解能：±(2.0% rdg+5dgt)／6A、10A(50～60Hz)
Ω	レンジ：600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ 分解能：0.1Ω、1Ω、10Ω、0.1KΩ、1KΩ、10KΩ 確度：±(1.0% rdg+4dgt)／600Ω～600KΩ ：±(1.5% rdg+4dgt)／6MΩ ：±(2.0% rdg+4dgt)／60MΩ

電気的性能　DM−2

DCV	レンジ：400mV、4V、40V、400V、600V 分解能：0.1mV、1mV、10mV、0.1V、1V 確度：±(0.8% rdg+4dgt)
ACV	レンジ：4V、40V、400V、600V 分解能：1mV、10mV、0.1V、1V 確度：±(1.2% rdg+5dgt)／50～60Hz
DCA	レンジ：400μA、4000μA、40mA、400mA、4A、10A 分解能：0.1μA、1μA、0.01mA、0.1mA、0.001A、0.01A 確度：±(1.2% rdg+5dgt)／400μA～400mA ：±(1.5% rdg+5dgt)／4A～10A
ACA	レンジ：400μA、4000μA、40mA、400mA、4A、10A 分解能：0.1μA、1μA、0.01mA、0.1mA、0.001A、0.01A 確度：±(1.5% rdg+5dgt)／400μA～400mA(50～60Hz) ：±(2.0% rdg+5dgt)／4A～10A(50～60Hz)
Ω	レンジ：400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ 分解能：0.1Ω、1Ω、10Ω、0.1KΩ、1KΩ、10KΩ 確度：±(3% rdg+4dgt)

※導通チェック、ダイオードテスト機能、キャパシタンス、周波数、温度

3123001	デジタルテスター	DM−1	¥ 3,800	(4,104)
3123002	デジタルテスター	DM−2	販売中止	
3123003	デジタルテスター	DM−3	販売中止	

DM－3

デジタルテスター　CDM−2000D

測定の12秒後にデータを固定する、べんりな遅延ホールド、誤ったテストリードの接続をブザーで知らせるビープガード機能付だから、安心して使用できます。

動作原理　二重積分方式
表示　3.5桁LCD表示、65seg、バーグラフ付、最大3200カウント
レンジ切換　オートまたはマニュアル
オーバー表示　"1"または"−1"が点滅
極性表示　自動切換"−"のみ表示
サンプリング　2回／秒(数値)
使用温湿度　0～50℃、80% RH以下
保存温湿度　−20～+60℃、80% RH以下
電源　単4(1.5V)電池2個
寸法・重量　95(W)×192(H)×50(D) mm、約550g
付属品　電池(単41.5V)×2、取扱説明書、テストリード、ホルスタケース
オプション　ソフトケース(CC−20)

●電気的性能

DCV	レンジ	300mV、3V、30V、300V、1000V
	分解能	0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V
ACV	レンジ	3V、30V、300V、750V
	分解能	1mV、10mV、100mV、1V
DCA	レンジ	300μA、3m、30mA、300mA、20A
	分解能	0.1μA、10μA、100μA、10mA
ACA	レンジ	300μA、3m、30mA、300mA、20A
	分解能	0.1μA、10μA、100μA、10mA
Ω	レンジ	300Ω、3KΩ、30KΩ、300KΩ、3MΩ、30MΩ
	分解能	0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ、10KΩ

3123004	デジタルテスター	CDM−2000D	¥ 20,800	(22,464)

デジタルテスター　M−03

オートパワーオフ、データホールド機能付。多機能型、小型ポケットテスタ。

電気的性能

DCV	レンジ：400mv、4V、40V、300V 分解能：0.1mv、1mv、10mv、100mv 確度：±(0.8% rdg+3dgt)/400mv ：±(0.8% rdg+1dgt)/上記以外
ACV	レンジ：4V、40V、300V 分解能：1mv、10mv、100mv 確度：±(1.2% rdg+3dgt)
Ω	レンジ：400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、 ：4MΩ、40MΩ 分解能：0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、 ：0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ、 確度：±(2% rdg+5dgt)／400Ω～4MΩ ：±(10% rdg+5dgt)／40MΩ

※導通チェック、ダイオードテスト、周波数、DUTYチェック、リラティブ機能、コンデンサチェック機能付。IEC 61010 300V CAT. II

一般仕様

動作原理	二重積分方式
表示	3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切換	オートレンジ
オーバー表示	"OL"のみ表示
極性表示	自動切替、"−"のみ表示
サンプリング	3回／秒
使用温湿度	0～+40℃、75% RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10～+50℃、75% RH以下(但し、結露のないこと)
電源	リチウム電池(CR2032、3V) 1個
寸法・重量	W58×H108×D12、約65g
付属品	取扱説明書、手帳型ケース
校正	可

3123005	デジタルテスター	M−03	販売中止

デジタルテスター　M−04

小型デジタルテスタ。

電気的性能

DCV	レンジ：2000μA、20mA、200mA 分解能：1μA、10μA、100μA 確度：±(2.5% rdg+10dgt)
ACV	レンジ：200V、300V 分解能：100mV、1V 確度：±(2.5% rdg+15dgt)
DCV	レンジ：200mV、2000mV、20V、200V、300V 分解能：0.1mV、1mV、10mV、100mV、1V 確度：±(1.5% rdg+2dgt)/200mV 確度：±(2.5% rdg+2dgt)/上記以外
Ω	レンジ：200Ω、2000Ω、20KΩ、200KΩ、 ：2000KΩ 分解能：0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ 確度：±(2.5% rdg+5dgt)

※ダイオードテスト、バッテリテスト、信号発生器(50Hz)
IEC 61010 300V CAT. II

一般仕様

動作原理	二重積分方式
表示	3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切換	マニュアルレンジ
オーバー表示	"1"のみ表示
極性表示	自動切替、"−"のみ表示
サンプリング	2.5回／秒
使用温湿度	0～+40℃、75% RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10～+50℃、75% RH以下(但し、結露のないこと)
電源	A23(12V)電池1個
寸法・重量	W55×H95×D27、約85g
付属品	取扱説明書
校正	可

3123006	アナログテスター	M−04	¥ 1,300	(1,404)